



Nr.	Verlegung von	KI.Nr.	nach	KI.Nr.	mm ²	Farbe	Länge	Nr.	Verlegung von	KI.Nr.	nach	KI.Nr.	mm ²	Farbe	Länge
1	Radio Lautspr-Buchse Signal li.	-	Überblendregler	St 3(S2)	0,75	ge	570	21	12V-Schaltausgang Radio (Antenne)-Steckv. Verstärker	St 13	-	St 13	0,5	ws	4670
2	Radio Lautspr-Buchse Signal re.	-	Überblendregler	St 6(S1)	0,75	bl	570	22	SA-Stecker (Radio R412)	-	Radio (R412)	-	0,75	vigr	1380
3	Überblendregler St 4 (A 2)	-	Steckv. Verstärker	St 15	0,5	gerl	4730	23	Verbinder 31	-	Radio (131)	-	0,5	brsw	200
4	Überblendregler St 7 (A 1)	-	Steckv. Verstärker	St 20	0,5	blrt	4740	24	12V-Schaltausgang Radio/Antenne-Anschluß f. Antenne (Radio)	-	-	-	0,5	ws	440
5	Überblendregler St 2 (E 2)	-	Steckv. Verstärker	St 16	0,5	gesw	4730	25	Lautsprecher vorn links invers	-	Anschl. f. Hochton-Lautspr. li.	-	0,75	grvi	360
6	Überblendregler St 5 (E 1)	-	Steckv. Verstärker	St 19	0,5	blsw	4730	26	Lautsprecher vorn rechts invers	-	Anschl. f. Hochton-Lautspr. re	-	0,75	grbr	360
7	Verbinder 31	-	Steckv. Verstärker	St 18	0,5	brsw	4730	27	SA-Stecker (Radio 30S)	-	elektron Radio (30S)	-	0,75	rftgn	1120
8	-	-	Überblendregler	St 8(31)	0,5	brsw	420	28	SA-Stecker (Radio 58K)	-	Verbinder 58	-	0,75	grtt	1020
9	Lautsprecher vorn links	-	Steckv. Verstärker	St 17	1,0	grtt	3850	29	SA-Stecker (Radio 31)	-	Verbinder 31	-	1,0	brsw	1180
10	Anschl. f. Hochton-Lautspr. li.	-	Steckv. Verstärker	St 16	1,0	grvi	3530	30	elektron Radio (58K)	-	Verbinder 58K	-	0,75	grtt	130
11	Lautsprecher vorn rechts	-	Steckv. Verstärker	St 3	1,0	grws	5650	31	Überblendregler St 1 (58K)	-	Verbinder 58K	-	0,5	grtt	250
12	Anschl. f. Hochton-Lautspr. re.	-	Steckv. Verstärker	St 2	1,0	grbr	5330								
13	Lautsprecher hinten links	-	Steckv. Verstärker	St 7	0,75	swrt	1710								
14	Lautsprecher hinten links invers	-	Steckv. Verstärker	St 1	0,75	swvi	1710								
15	Lautsprecher hinten rechts	-	Steckv. Verstärker	St 5	0,75	swws	2560								
16	Lautsprecher hinten rechts invers	-	Steckv. Verstärker	St 4	0,75	swbr	2560								
17	Mass. Sitzkasten	-	Steckv. Verstärker	St 10	1,5	br	1360								
18	SA-Stecker 30S427	-	Verbinder 30S427	-	1,5	rfsw	230								
19	Verbinder 30S427	-	Anschl. 30S427 ZV.TSH.DWA	-	1,5	rfsw	120								
20	Verbinder 30S427	-	Steckv. Verstärker	St 11	1,5	rfsr	3720								

Abbildung: AW-Isolierband 1 368 609.4
2 Lagen geschl. gewickelt

■ Tabelle Verbinder 1252-1274 626.4
 ▨ Wicklung: AW-Isolierband 1 368 609.4
 Steigung: 12.....15mm Bed ca. 25,3m
 ▩ Wicklung: AW-Isolierband 1 368 609.4
 3mm überlappt gewickelt! Bed ca. 38m
 Leitungen: FL-X BMW N 600 48.0 v.w. FL-Y BMW N 600 14.0
 Stecheranschlüsse mit Litg.-Nr. auf Leihungsseite gesehen
 (Ausnahme: Lautsprecherbuchsen)
 Maße gelten bis einschließlich Steckhülsen bzw. Stecker
 Maße ohne Toleranzangaben bis 600 mm
 über 600 mm
 Summierte Einzelmaße dürfen die Toleranzen nicht überschreiten
 100% funktionsgeprüft
 Freigabemuster muß von EK-5 genehmigt sein

Nr. 1381 719 ZB Leitung für Sound-System 1 381 719	E 30 61 12 0
--	--------------------